

S100 K1 韌體更新方法與 Setup 使用說明

- A.請將 S100 K1 韌體更新的壓縮檔解壓縮後,會出現三個檔案: S100 K1.30.Dxx, SyncTime.exe,與 S100K1 韌體更新說明.
- B.請將 S100 K1.30.Dxx 資料夾裡的三個檔案. (DRAMPARA.txt)(IMAGE.bin)(ISP.BIN) 複製到記憶卡(請先確定記憶卡裡,沒有任何文件與資料)
- C.把記憶卡插入機器,開啓 S100 電源,此時綠燈閃爍 5 下後恆亮,約 10 秒後機器自動關機.(請務必注意機器必須要有一定的電量) 之後將卡片從機器拔出插入電腦,除了上述三個檔案外會多出(K1.30)(DCIM 資料夾)(SetupK1.zip)三個資料.此時就代表更新成功.

請將(DRAMPARA.txt)(IMAGE.bin) (ISP.BIN)這三個檔案刪除,否則每次開機都會自動更新.

S100 K1 更新韌體程式後,會保留上次的日期與時間,所以不必重新設定時間與日期

- D.點選 SetupK1.zip→按一下滑鼠右鍵→選取解壓縮至此.此時記憶卡上會出現一個檔案 SETUPK1.EXE 然後點擊兩下會出現下列畫面.

The screenshot shows the 'S100 設定一覽表' (S100 Setup Summary) window. It contains several sections with settings and checkboxes. Annotations with red arrows point to specific settings:

- 循環錄影 (Loop Recording):** Set to '關' (Off). Annotation: '如果不想循環錄影時可選擇關閉此一功能'.
- 錄音功能 (Recording Function):** Set to '開' (On). Annotation: '關閉或開啓錄音功能'.
- 時間/日期 標註 (Time/Date Marking):** Set to '開' (On). Annotation: '如果不想畫面有時間日期浮水印時請選關'.
- 電源頻率設定 (Power Frequency Setting):** Set to '60 赫茲' (60 Hz). Annotation: '台灣地區請選 60赫茲'.
- 縮時錄影 (Time-lapse Recording):** Set to '開' (On). Values: 1800 (1800 - 99999) 秒. Annotation: '1. ON 啓動縮時錄影. 2. 設定拍攝多少張數後合成一個影片. 3. 設定幾秒拍攝一張.'
- 檔案時間長度 (File Time Length):** Set to '2 分鐘' (2 minutes). Annotation: '設定每個錄影檔案的時間長度,預設為2分'.
- 夜間環境亮度設定 (Night Environment Brightness Setting):** Set to '60' (20 - 120). Annotation: '勾選啓用即可設定 EVN 的預設值為60 越大越亮但會過曝'.
- 夜間 AE 值設定 (Night AE Value Setting):** Set to '25' (0 - 100). Annotation: '勾選啓用即可設定 IQN 的預設值為25 越小越亮但噪點越大'.
- 記憶卡路徑 (Memory Card Path):** Set to 'K:\'. Annotation: '記憶卡路徑'.
- Buttons:** '存檔' (Save), '離開' (Exit), '預設值' (Default), '說明' (Help). Annotation: '所有選項設定好後請按下存檔鍵後按離開鍵完成設定工作,此時記憶卡內會產生一個 setup.bin 檔'.
- Company:** 隆盈科技股份有限公司 (Long Ying Technology Co., Ltd.).

Additional annotations at the bottom right:

- '點選後回到出廠預設值' (Click to return to factory default value) pointing to the '預設值' button.
- A brightness scale from 0 (暗) to 100 (亮) with a slider.
- A contrast scale from 20 (暗) to 120 (亮) with a slider.

- E.完成上述設定動作後,請將記憶卡(內含 SETUP.BIN 檔) 插入 S100 機器,然後開機. S100 K1 會自動讀取參數並將此參數存到機器內完成設定, 並且會自動將 SETUP.BIN 刪除.
- ** 備註: SETUP.zip 會一直存在記憶卡內,方便您隨時設定,不用再下載程式了**

***** 完成上述動作就可以使用您的 S100 K1 了, 祝您使用愉快. *****